6,3-Volt-Wechselstrom und -Autoröhren und 200-mA-Gleichstrom-Wechselstrom-Röhren

C/EM 2	Ar+W	42	B ⎓	6,3	0,2		250				−3,5	3			2	2	25							1,5	300			2,5	
EB 11*)	D	48	B ⎓	6,3	0,2	N	250				−8	5			2,2	4	11,5	1,6					25	1,5	300			3	
EBC 11*)	D+NWTr	49	B ⎓	6,3	0,2	W	250			100	−2	0,75 5	1,8		1,8		>1500	5 0,3		200		18			1,5	300			3	
EBF 11*)	+H₀W₀	50	B ⎓	6,3	0,2		250			250	−41				0,018						85			',5	300	0,3	125	3	<0,002
ECH 11*)	M₀+O	51	B ⎓	6,3	0,2	M₀	250	100 250	−10= Jg 3 × 50 kΩ	100	−2	2,5	3		0,65		>1500	0,25						1,5	300	0,5	125	3	
										250	−21				0,0016		>10000											
EDD 11*)	GE	52	B ~	6,3	0,4	O	250					3,3			2,8	5				30			20		1	150				<0,001
							250				−6,3	2 · 3,5								16				5,5	2×3	250				
EF 11*)	H₀W₀	53	B ⎓	6,3	0,2		250			100	−2	6	2		2,8		>1500	0,25			75				2	300	0,3	125	3	<0,002
										250	−53				0,0045													
EF 12*)	AHW	53	B ⎓	6,3	0,2	H	250			100	−2	3	1	4	2,1		>1500	0,5							1,5	300	0,4	200	3	<0,002
EF 13*)	H₀	54	B ⎓	6,3	0,2	W	250					1	0,3							200	500	135								
							250		0	100	−2	4,5	0,6		2,3		>500	0,4						2	300	0,3	125	3	<0,005
EFM 11	W₀+AR	55	B ⎓	6,3	0,2	W₀	250		250 über 350 kΩ	125	−23				0 015															
										100	−1,5	1,1	0,6							130	350	90							
EL 11	EP	56	~	6,3	0,9		250			250	−20											16			2	300	0,3	300	3	
EL 12	EP	56	~	6,3	1,3		250			250	−6	36	4	4	9		50	0,15	4,2	7			4,5	9	250	2,5	275	1	
										250	−7	72	8	5,5	15		30	0,09	4,5	3,5			8	18	250	5	275	0,7	

2-Volt-Batterieröhren

KBC 1	DNW	41	B	2	0,1		135				−4,5	2,5			1		16							0,6	150			2	2,8
KC 1	ANW	1/21	B	2	0,065		135				−1,5	1,2			0,6	4	40							0,5	150			2	3,5
KC 3	Tr	21	B	2	0,21		135				−2,8	3			2,5	3,3	12							1	150			1,5	
KDD 1	GE	39	B	2	0,22		135				0	2×1,5							10				2						
KF 4	HAW	40	B	2	0,065		135		0	135	−0,5	2,6	1		0,8		1000							0,5	150	0,25	150	1,5	<0,006
KL 1	EP	4/32	B	2	0,15		135			100	−6	8	1,2		1,7		100		3,6	14			0,36	1,5	150	0,3	100	1,5	
KL 2	EP	32	B	2	0,265		135			135	−12	18	2		2		30		8	6			0,8	2,5	150	0,5	150	1	
KL 4	EP	32	B	2	0,14		135			135	−4,7	7	1		2,1		150		3,3	19			0,44	1	135			1	

50-mA-Röhren für Gleichstrom-Wechselstrom-Röhren

VC 1	ANW	24	⎓ ~	55	0,05		200				−2	6			3	2,3	14,5	0,35					44	1,5	250			1,5	2
VF 7	HAW	28	⎓ ~	55	0,05		200		0	100	−2	3	1		2,1		2000	0,5						1	250	0,3	125	1,5	<0,003
VL 1	EP	26	⎓ ~	55	0,05		200			200	−14	25	3,5		2,2		50	0,5	0	8			1,6	8	250	1	250	0,7	
VL 4	EP	26	⎓ ~	110	0,05		200			200	−8,5	45	6		8		45	0,17	5	4,5			4	9	250	2	250	1	
VCL 11	Tr+EP	59	~	90	0,05	Tr	200					0,9				1,5				200			66	0,8	250			1	
						EP	200			200	−4,5	12	1,3	4	5		60	0,315	3	17			0,8	4	250	0,5	250	1,5	

Gleichrichterröhren

RGN 354 usw.:	354	1064	4004	AZ 1	CY 1	CY 2	EZ 1	FZ 1	UY 11	VY 1	VY 2
Verwendungszweck . .	EW	ZW	ZW	ZW	EW	2×EW	ZW	ZW	EW	EW	EW
Uf Volt ≈	4	4	4	4	20	30	6,3	13	50	55	30
If Amp. ≈	0,3	1	4	1	0,2	0,2	0,28	0,25	0,1	0,05	0,05
Trafospannung bis . .	250 V	2×500	2×350	2×500	250	250	2×250	2×250	250	250 V	250 V
Gleichstromentnahme .	25 mA	60	300	60	80	120	60	50	100 mA	60 mA	20 mA
Sockelschaltung Nr. . .	16	17	17	37	34	31	35	35	62	34	60

Heizart: **B** Batterieheizung; **⎓** Gleichstromheizung; **~** Wechselstromheizung.

Verwendungszweck: **A** Audionröhre, **AR** Abstimmanzeigerröhre, **D** Hochfrequenz-Gleichrichter, **EP** Endpentode, **ET** Endtriode, **EW** Einweg-Gleichrichter, **GE** Gegentaktendstufe, **H** Hochfrequenzröhre, **H⁰** desgl. regelbar, **M** Mischröhre (**M⁰** regelbar), **N** NF-Verstärkerröhre (Transformatorkopplung), **O** Oszillator- (Schwingröhre), **Tr** Treiberröhre, **W** NF-Verstärkerröhre (Widerstandskopplung), **W⁰** regelbar, **ZW** Zweiweg-Gleichrichter, **Cu - B_1** Kupferkathode, Heizfaden bifilar gewickelt.

*) Röhren mit Stahlkolben

www.zraupel.de info@zraupel.de